

دستگاه کنترل از راه دور حرفه‌ای بتا مینی دو رله صنعتی

ویژگی‌های مینی دو رله صنعتی:

- ✓ دارای ۲ رله Free Voltage با جریان دهی ۵ A
- ✓ قابلیت حفظ برنامه در هنگام قطع برق
- ✓ امکان تعریف ۰.۷ و یا ۱/۴ ثانیه برای مد لحظه‌ای
- ✓ امکان تعریف سه مد مختلف برای هر کدام از رله‌ها
- ✓ قابلیت کار با ریموت لرنینگ بتا تا ۴۰ عدد

مشخصات فنی	
۱۲ تا ۳۰ ولت	تغذیه ورودی
۲ رله Free Voltage	خروجی
5 A	جریان خروجی
۲۰- تا ۸۰ + درجه سانتی‌گراد	دمای کاری
۲۰۱۳، ۲۰۰۹، ۲۰۰۷	نوع ریموت
۴۰ عدد	ظرفیت حافظه (ریموت ۲۰۱۳، ۲۰۰۹، ۲۰۰۷)
۶×۴×۲/۶	ابعاد (cm)

۱. نحوه لرن کردن ریموت:

- ✓ دکمه A یا C ریموت را فشرده و نگه دارید.
 - ✓ سپس دکمه لرن روی دستگاه را فشار دهید.
 - ✓ ریموت جدید در حافظه ذخیره شده و LED چهار بار چشمک می‌زند و به عملکرد عادی خود باز می‌گردد.
- توجه: رله‌های ۱ و ۲ با دو گروه دکمه‌های A و B یا با دکمه‌های C و D فعال می‌شوند.

۲. انتخاب مد فشاری/لحظه‌ای یا حافظه‌دار(ON/OFF)

- ✓ دکمه لرن را به مدت سه ثانیه فشار دهید تا LED به صورت چشمک زدن سریع درآید.
- ✓ با فشردن دکمه A ریموت، مد لحظه‌ای/فشاری و با فشردن دکمه B ریموت، مد حافظه‌دار(ON/OFF) فعال خواهد شد و دستگاه در مد انتخاب شده عمل خواهد کرد.

۳. تنظیم مدت زمان تحریک رله‌ها در مد لحظه‌ای

- ✓ دکمه لرن را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید تا LED به حالت چشمک زن سریع درآید.
- ✓ با فشردن دکمه C ریموت زمان تحریک رله ۱/۴ ثانیه و با فشردن دکمه D ریموت زمان تحریک رله ۰/۷ ثانیه تنظیم می‌شود.

۴. پاک کردن حافظه ریموت

- ✓ دکمه لرن را به مدت ۱۰ ثانیه فشار داده و نگه دارید در ابتدا LED چشمک‌زن شده و بعد ثابت روشن خواهد ماند.
- ✓ دست خود را از روی دکمه لرن برداشته LED خاموش شده و حافظه کاملاً پاک خواهد شد.

نقشه فنی دستگاه:

